>>GF 系列功率放大器

GF 系列功率放大器是用来推动激振器、小型振动台等不同类型的负载进行振动试验必不可少的仪器。可以广泛地应用于航空、航天、机械、建筑和交通部门的振动研究和振动实验。

型号	技术指标	图片
GF-50	**1**、功率范围：50W； **2**、输出电压：20Vrms，输出电流：5A； **3**、输入阻抗：≥10kΩ； **4**、输出阻抗：2Ω； **5**、信噪比：≥75dB； **6**、电压测量误差≤3%； **7**、电流波峰系数：≥3； **8**、谐波失真（电阻负载）：＜1.0%(典型值)； **9**、直流稳定性：输出端零点漂移不大于 50mV/8h； **10**、频响：0.5～20000Hz：±3dB ； **11**、体积：280×100×260mm³(长×高×深)；	
GF-100	**1**、功率范围：100W； **2**、输出电压：20Vrms，输出电流：5A； **3**、输入阻抗：≥10kΩ； **4**、输出阻抗：2Ω； **5**、信噪比：≥75dB； **6**、电压测量误差≤3%； **7**、电流波峰系数：≥3； **8**、谐波失真（电阻负载）：＜1.0%(典型值)； **9**、直流稳定性：输出端零点漂移不大于 50mV/8h； **10**、频响：0.5～20000Hz：±3dB； **11**、体积：310×120×260mm³(长×高×深)； **12**、重　　量：约 3.5Kg；	
GF-300	**1**、功率范围：300W； **2**、输出电压：30Vrms，输出电流：10A； **3**、输入阻抗：≥10kΩ； **4**、输出阻抗：2Ω； **5**、信噪比：≥75dB； **6**、电压测量误差≤3%； **7**、电流波峰系数：≥3； **8**、谐波失真（电阻负载）：＜1.0%(典型值)； **9**、直流稳定性：输出端零点漂移不大于 50mV/8h； **10**、频响：0.5～20000Hz：±3dB； **11**、体积：410×390×140mm³(长×高×深)； **12**、重　　量：约 4.5Kg；	