>>AFT 系列抗混滤波器

抗混滤波器：普通仪表通常只带有二阶低通滤波器，幅频特性很差，在干扰不太严重的场合尚可正常工作，能够满足一般测试需求。但是我们在实际测试工作中，由于测试环境复杂多样，附近可能有大型发电机、电磁信号发射塔等，常常有严重的电磁干扰，尤其是高频干扰信号有时十分严重，极大地影响对正常有用信号的采集与分析。抗混滤波器接于测试仪表之后，可有效滤除通带外干扰信号的成分。

AFT-097x 系列低通抗混滤波器：在信号测试过程中常常有严重的干扰信号混叠于测试信号中，特别是高频干扰信号严重影响了对信号的分折，本仪器是信号采集、处理、分折之前做抗混滤波专用仪器。

根据客户的需求，我公司可以为您量身定做不同通道的抗混滤波器。

>>技术指标

型 号	频 响 (Hz)	阻带 衰减特性	低通分档（Hz）	通道 波纹	增益	通道 数
AFT-0971 (手动)	0～20k	70dB/倍频程	0.1、0.2、0.5、1、2、5、10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k、10k、20k 共 17 档位	≤0.3dB	0.1、1、10、100	2、4、6、8
AFT-0972 (程控)	0～20k	70dB/倍频程	程序控制（可设置任意滤波频率）	≤0.3dB	0.1、1、10、100	2、4、6、8

注：本公司抗混滤波器频响可定做到 50kHz。

