BGC 系列

/博学
未来
汇聚/



可扩展性强，实验室和现场在线多版本。

BGC系列将是您电偶腐蚀测试应用的理想工具，无论您是单独使用它还是与它组成多通道一起使用。

特点

- ZRA.
- 开路电位.
- 支持U盘和flash(或TF卡)存储；
- RS485通讯接口，支持MODBUS协议；
- 232接口，可通过标准化模块支持相应的网络、WIFI、GPRS、以及蓝牙通讯
- 支持快充协议

设备

货号	描述
BGC200	BGC200电偶腐蚀仪（2通道）
BGC400	BGC400电偶腐蚀仪(4通道）
BGC800	BGC800电偶腐蚀仪（8通道）
BGC1600	BGC800电偶腐蚀仪（16通道）
BGCXXX	BGC800电偶腐蚀仪（多通道-定制版）

供货一览表

电偶腐蚀仪主机一台/ 1套 2m 测试电缆/ 1 根电源线/ 1 套鳄鱼夹/ 1套测试软件/ 1 套说明书.

如需户外版本请下订单备注.

BGC系列电偶腐蚀仪

实验室版

可通过软件在电脑上记录参数，同时提供及触摸屏集成一体机

户外版本

锂电池供电，户外长期使用，远程监控

OPTIONS & ACCESSORIES
选件 & 附件

- 充电模块.
- 远程模块.
- 集成一体机
- 电导率测试模块
- pH值测试模块
- 电流扩展到80mA,200mA版
- 多通道扩展模块



三电极腐蚀测量原理

SPECIFICATIONS
技术参数

1）测量范围（量程）
电位值：-2.0000V ~ 2.0000V
电流值：1.0uA ~ 20.0000mA
2）测量精度
电位精度：0.05% 量程）
电流精度：0.05%（量程）
3）采集速率
1度数/秒 ~ 10度数/秒（通道轮流采集）
4）输入阻抗
电位通道≥ 1012Ω（通道）
5）绝缘强度
DC 2500V （绝缘阻抗≥ 1010Ω ）
6）抗静电等级
5KV
7）测量通道（按型号定）
2通道、4通道、8通道、16通道。
8）通讯
485，232，。

Tel : 010-84786530
contact@corrosys.com
CORROSYS
www.corrosys.com