FZ-OPT1T20V10_1 进 20 出光纤数字同轴信号分配器



产品描述

本产品是一款针对光纤同轴信号多通道扩展的产品，有 1 路光纤同轴输入信号，20 路光纤同轴输出信号，产品长 220mm、宽 60mm、高 40mm，结构小巧，便于在产线灵活使用，产品采用金属钣金外壳，有效阻止外部干扰，并提升产品结构强度。具备电源以及通讯指示灯，可客观展示产品实时工作状态。本产品采用高性能光纤收发器，兼容 TTL 格式数据，最高传输速率高达 25Mbps，低延迟＜10ns，通过光纤收发器的链接，可以将光信号传输至塑料光纤，且具备功耗低、输出稳定的特点。

产品参数：

电源：DC5V1A 适配器

接口标准：EIAJ CP-1201

传输速率：最大 25Mbps（NRZ 信号）

产品静态功耗：72mW

接口数量：光纤输入口*1，光纤输出口*20

包装清单：5V 适配器*1、产品本体*1、说明书*1

品牌：其生智控®

产品净重：536g

应用范围：

✧ 音频设备

✧ DVD 播放器

✧ 多媒体电脑、手提电脑

✧ 声卡

商品链接：[FZ-OPT1T20V10_1 进 20 出光纤数字同轴信号分配器-企业官网]

1进20出 同轴光纤分配器

1进20出

SPDIF / TosLink 信号分配

多路同步输出

同轴 / 光纤兼容



同轴 / 光纤兼容

惠州其生空天科技有限公司