腔体一分二功分器

技术指标	YYQGFQ0327-2Q	YYQGFQ0327-3Q	YYQGFQ0327-4Q
频率范围(MHz)	350-2700		
带宽 (MHz)	2350		
输入阻抗 (Ω)	50		
电压驻波比	≤1.3	≤1.25	≤1.3
分配损耗(dB)	3.0	4.8	6.0
插入损耗(dB)	≤0.3	≤0.5	≤0.4
三阶无源互调 PIM3	≤-150dBc@2×43dBm	≤-140dBc@2×43dBm	≤-150dBc@2×43dBm
功率容量(W)	300	200	300
接头类型	N型母		
尺寸(mm)	365×60×25	448×60×25	448×60.2×42.6
重量(g)	600	600	750



网址：www.yunyutx.cn 电话：176 1086 6699 邮箱：xsb@yunyutx.cn

本公司保留修改此产品指标而不需事先通知的权利